

REPORT

78 Серия



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

Импульсные источники питания (ИИП) для модульных шкафов

Тип 78.51 и

Тип 78.61

Новые высокоэффективные импульсные источники питания для электрической и электронной аппаратуры.

Подстройка выходного напряжения, защита от перегрузки и короткого замыкания, функция зарядки аккумуляторных батарей.




Тип 78.51 Выход 4.2 A, 12 В DC


Тип 78.61 Выход 2.5 A, 24 В DC

Сертификация (в соответствии с типом)

CE ENEC



Функция зарядки
аккумуляторных
батарей



Защита входной цепи
плавким предохранителем
на передней панели

Новые ИИП Finder 78.51 и 78.61 с возможностью зарядки аккумуляторных батарей (для таких приложений, как Системы аварийного освещения, Видеонаблюдение и Системы контроля доступа). ИИП 78.51 и 78.61 расширяют линейку источников питания Finder для установки в модульных электрических шкафах и применяются для широкого спектра систем, таких как домофоны, автоматические ворота и шлагбаумы, двери и жалюзи с дистанционным управлением, насосы, электромоторы постоянного тока, системы светодиодного освещения, системы автоматики зданий.



Тип	78.12.1.230.2400	78.12.1.230.1200	78.36.1.230.2401	78.50.1.230.1203 78.51.1.230.1203	78.60.1.230.2403 78.61.1.230.2403
					
Характеристики	- Низкое энергопотребление в дежурном режиме - Компактный размер	- Низкое энергопотребление в дежурном режиме - Компактный размер	- Высокий КПД 86% - Низкое энергопотребление в дежурном режиме - Fusibile di protezione in ingresso sostituibile da pannello frontale	- Высокий КПД 90% - Низкое энергопотребление в дежурном режиме - Защита входной цепи плавким предохранителем на передней панели - Функция зарядки аккумуляторных батарей (только тип 78.51) 	- Высокий КПД 91% - Низкое энергопотребление в дежурном режиме - Защита входной цепи плавким предохранителем на передней панели - Функция зарядки аккумуляторных батарей (только тип 78.61) 
Номинальное выходное напряжение	24 В DC	12 В DC	24 В DC	12 В DC	24 В DC
Подстройка выходного напряжения	—	—	—	12...15 В	24...28 В
Номинальный выходной ток	0.5 А	1 А	1.5 А	4.2 А	2.5 А
Номинальная выходная мощность	12 W	12 W	36 W	50 W	60 W
Диапазон входных напряжений	110...240 В AC	110...240 В AC	110...240 В AC	110...240 В AC	110...240 В AC
	220 В DC (не поляризованное)	220 В DC (не поляризованное)	220 В DC (не поляризованное)	220 В DC (не поляризованное)	220 В DC (не поляризованное)
Габариты (w x h x d)	17.5 x 84 x 60.8 mm	17.5 x 84 x 60.8 mm	70 x 84 x 60.8 mm	70 x 84 x 60.8 mm	70 x 84 x 60.8 mm